

Macorlux



CIRCULADOR DE AR S&P - TURBO 3000 - 5311001100



Resumo

130 / 40W - 2 VELOCIDADES

Características

Tensão 50Hz- 230V

Potência: 130/40W

Caudal de ar: 10.362 / 6.600 m3/h

Velocidade: 1400 / 900 rpm

Nível de pressão sonora a 1,5m: 53 / 20 dB(A)

Interruptor ON / OFF

Cor: Cromado

Diâmetro hélice: 350mm

Comprimento do cabo: 2500mm

Dimensões LxCxA: 440x280x480mm